

---

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang  
Sidang Akademik 2002/2003

April 2003

**ZAT 386/4 - Fizik Peranti Semikonduktor**

Masa : 3 jam

---

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **DUA** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua **LIMA** soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Terangkan bagaimana proses pendopan mempengaruhi paras Fermi. (30/100)  
(b) Terangkan tiga mekanisma angkutan pembawa-pembawa cas di dalam bahan semikonduktor. (30/100)  
(c) Pemalar kekisi silikon pada suhu bilik adalah  $5.43 \text{ \AA}$ . Apakah ketumpatan silikon pada suhu bilik. (40/100)
  
2. (a) Bagaimanakah fenomena pendarkilau boleh terjadi? (30/100)  
(b) Terangkan punca-punca berlakunya runtuh pincang songsang. (30/100)  
(c) Dimanakah paras Fermi,  $E_F$ , relatif kepada jalur konduksi bagi satu sampel silikon terdop dengan  $10^{16}$  atom As/cm<sup>3</sup>. Tentukan kepekatan pembawa minoriti pada 300 K? (40/100)

3. (a) Terangkan bagaimana rantau kesusutan digunakan untuk mengawal peranti semikonduktor. Berikan dua contoh yang bersesuaian. (30/100)
- (b) Apakah yang dimaksudkan dengan kesan fotovolta? Bagaimanakah kesan ini boleh dimanfaatkan bagi membangunkan peranti semikonduktor? (30/100)
- (c) Satu simpangan pn silikon telah di pincang songsang 0.5 V, kirakan lebar rantau kesusutan jika ketumpatan penerima  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$  dan ketumpatan penderma  $10^{16} \text{ cm}^{-3}$  pada suhu bilik. (40/100)
4. (a) Terangkan parameter-parameter yang memberi kesan kepada faktor angkutan tapak transistor pnp. (25/100)
- (b) Apakah yang dimaksudkan sebagai kesan penyesakan emiter dalam transistor dwikutub? (25/100)
- (c) Berapakah arus di jepitan (pinch-off) pada voltan get kosong bagi transistor kesan medan simpangan (JFET) silikon saluran n dengan lebar saluran 2  $\mu\text{m}$ , panjang saluran 20  $\mu\text{m}$ , ketebalan 100  $\mu\text{m}$ , ketumpatan penderma  $10^{16} \text{ cm}^{-3}$ , ketumpatan penerima  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$ , dan kelincahan elektron  $1350 \text{ cm}^2/\text{V-s}$ . (50/100)
5. (a) Terangkan perbezaan di antara litar monolitik dan litar hibrid. (20/100)
- (b) Bagaimanakah suis diod pn-pn berfungsi? (40/100)
- (c) Berapakah voltan ambang bagi satu kapasitor MOS (semikonduktor oksida logam) unggul di atas Si jenis p dengan kepekatan penerima  $10^{15} \text{ cm}^{-3}$  dan lapisan silikon dioksida berketinggiatan 1000Å? Pemalar dielektrik relatif silikon adalah 11.8 dan pemalar dielektrik relatif silikon dioksida adalah 3.9. (40/100)